Araç İçi Mobil Kamera

1 ile 6 Kanal Arasında Kamera Seçenekleri

Yolu, sürücüyü ve aracın çevresindeki gerekli görüş açılarını takip edin.



MB626



MB615

Elcobil araç içi mobil kamera ailesi 1080p görüntü ve 4G bağlantı desteği sunar. ADAS, DMS ve BSD seçenekleri modele ve uyumlu kamera kurulumuna bağlıdır.

01

Canlı İzleme

Bağlantı koşulları uygunsa araçta seçilen kamera açısını uzaktan görüntüleyin.

02

Geçmiş Kayıtlar

Olayın saatine ve ilgili kamera açısına dönüp kayıtları inceleyin.

03

Görüş Alanı

Araç ve operasyon tipine göre kamera konumlarını, kanal sayısını ve uyarıları belirleyin.

Modelleri Karşılaştırın

Kanal sayısı, sistemin kaydedebileceği ayrı görüntü sayısını gösterir. Görüş açıları kamera yerleşimine bağlıdır.

MB621 — 1 KANAL



Ön yol kamerası

Ön yol kaydı ve dahili ADAS uyarıları.

MB635 — 2 KANAL



Yol ve ek görüş alanı

Ön yol ve harici kamera ile iki açıyı kaydedin. ADAS ve DMS desteği bulunmaz.

MB626 — 2 KANAL



Yol ve sürücü

İki dahili kamera ile yol ve sürücü görüntüsü. ADAS ve DMS desteği.

MB603 — 3 KANAL



Yol, sürücü ve ek görüş

ADAS, dahili DMS ve bir harici kamera bağlantısı.

MB613 — 4 KANAL



Yol ve 3 harici açı

Dahili ADAS. DMS ve BSD, ilgili uyumlu harici kameralarla kullanılabilir.

MB615 — 6 KANAL



Yol, sürücü ve 4 harici açı

ADAS, dahili DMS ve dört harici kamera bağlantısı.

Kurulum notu: MB613'te DMS ve BSD için uyumlu harici kamera gerekir.

Harici Kamera Seçenekleri

1080p harici kameraları görüş alanına göre değerlendirin. Kutu içeriğini ve konnektör uyumunu teklif aşamasında teyit edin.



MB6051
DMS kamerası
IR, siyah-beyaz



MB6003
DMS kamerası
IR, siyah-beyaz



MB6052
BSD kamerası
Renkli, IP67



MB6053
BSD kamerası
Renkli, IP67



MB6054
İç ortam kamerası
IR, renkli



MB6055
Dış ortam kamerası
IR, renkli, IP67



MB6056
Dış ortam kamerası
IR, renkli, IP67



MB6057
Dış ortam kamerası
Renkli, IP67



MB6039
Dış ortam kamerası
Renkli, IP69K

Kurulum notu: IP67 ve IP69K değerleri, listede belirtilen harici kamera gövdeleri için geçerlidir. Konnektör, adaptör ve kablo uzunluğunu cihazla birlikte doğrulayın.